



松本機械工業 油圧チャック用

M



爪形状



取付ボルト

インチ	穴径(mm)
6	幅広:17
	その他:13.5
8	幅広:20
	その他:19
10	H-10-H120、幅広:20
	その他:19
12	23
15	32

単位: mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	爪形状	材質	質量 (kg)		
M	6	H36	73	31	36	11	3.5	41	25	M8	18	3.7	1.5	B	S50C	1.40		
		H48			48											1.60		
		H60			60											2.40		
	8	H37	95	35	37	14	5	45	25	M12	23	5.5	1.5	B	S50C	2.35		
		H42			42											2.60		
		H60			60											3.80		
		H80			80											5.00		
		H100			100											6.20		
	8S	H42	95	35	42	14	5	54	25	M12	23	5.5	3	1.5	C	S50C	2.45	
	10	北川「HO-10」をご使用ください(93ページ掲載)																
	11	北川「HO-10」をご使用ください(93ページ掲載)																
	12	12	H50*	129	50	50	18	6	60	30	M14	-	-	-	1.5	A	S50C	7.00
			H76*			76			10.50									
			H90*			90			11.80									
			H96*			96			12.60									
			H110*			110			14.50									
			H120*			120			15.80									
	15	H62	150	62	62	22	8.5	70	50	M20	30	9	-	3.0	A	S50C	10.90	
18	松本「M-15」をご使用ください																	

\*受注生産品です。

\*生爪兼用表は121ページを参照ください。

日立精機 油圧チャック用

H/NR



単位: mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	爪形状	材質	質量 (kg)	
H	6	松本「M-6」をご使用ください															
	8	松本「M-8」をご使用ください															
	10	10	110	40	50	16	6	50	32	M12	15	6.5	25	1.5	B	S50C	4.30
					60												5.20
					80												7.00
					100												8.60
					H120*												120
	11	日立「H-10」をご使用ください															
	12	12	140	48	48	18	6	68	32	M14	30	6.3	20	1.5	B	S45C	6.30
					80												10.50
					100												13.10
	15	松本「M-15」をご使用ください															
18	松本「M-15」をご使用ください																
NR-15	6	H31	75	31	31	11	4.5	38	25	M8	25	5	3	1.5	B	S50C	1.25
NR-20	8	H42	95	35	42	14	5	46	25	M12	21	5.5	15	1.5	B	S50C	2.60
NR-23	10	H50	110	40	50	16	5	60	32	M12	25	6.5	10	1.5	B	S50C	4.20
	10S (小径)	H50						65			30						4.20

\*受注生産品です。

\*生爪兼用表は121ページを参照ください。

松本機械工業 油圧チャック用

M高爪



生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	爪形状	
M	10	北川高爪「HO-10」をご使用ください(94ページ掲載)													
	11	北川高爪「HO-10」をご使用ください(94ページ掲載)													

\*生爪兼用表は121ページを参照ください。